

TAMPEREEN RAITIOTIE

RAITIOVAUNUVALOJEN AJOITUSLOMAKE

921 INSINÖÖRINKATU – ORIVEDENKATU

10.6.2019 Traficon Oy / J. Tuominen

muutos:

Pyynnöt ja kuittaukset (laskuria ei käytetä, pyynnön maksimikesto 30 s)			
Ilmaisin	etäisyys (m)	viive (s)	huom
RV1P	160	0	
RV1K	-43	0	
RV2P	39	0	
RV2K	-37	0	
poikkeus-tilanne	28	0	RV 1 pyyntö ajettaessa kohti liittymää
	RV 1 kuitti ilmaisimen RV1K vapauduttua		

Raitiovaunuvalojen toiminta	
pyyntö RV1	A, B, C, D punaiseksi
kuitti RV1	A, B, C, D pimeäksi
pyyntö RV2	A, B, C, D punaiseksi
kuitti RV2	A, B, C, D pimeäksi

Raitiovaunujen ajosuunnat:

RV1: Insinöörinkatu pohjoisesta

RV2: Insinöörinkatu etelästä

Raitiovaunuvalojen opastimet:

- A. Insinöörinkatu etelästä
- B. Orivedenkatu lännestä
- C. Insinöörinkatu pohjoisesta
- D. Orivedenkatu idästä

Raitiovaunuvalojen vaihtumiskaavio:

pimeä (lepotila): minimi 3 s => vilkkuva keltainen 3 s => kiinteä keltainen 3 s =>
punainen vuorovilkku: 2 – 60 s => vilkkuva keltainen 3 s => pimeä