

TAMPEREEN RAITIOTIE

RAITIOVAUNUVALOJEN AJOITUSLOMAKE

925 INSINÖÖRINKATU – ATOMIPOLKU

10.6.2019 Traficon Oy / J. Tuominen

muutos:

Pyynnöt ja kuittaukset (laskuria ei käytetä, pyynnön maksimikesto 30 s)			
Ilmaisin	etäisyys (m)	viive (s)	huom
RV1P RV1K	18	0	vaihde V511 lukittu vasemmalle
RV2Poik RV2K1	25	0	vaihde V516 lukittu oikealle
RV2Pvas RV2K2	45	4	vaihde V516 lukittu vasemmalle

Raitiovaunuvalojen toiminta	
pyyntö RV1	B punaiseksi
kuitti RV1	B pimeäksi
pyyntö RV2oik	B punaiseksi
kuitti RV2oik	B pimeäksi
pyyntö RV2vas	A, B punaiseksi
kuitti RV2vas	A, B pimeäksi

Raitiovaunujen ajosuunnat:

RV1: Insinöörinkatu pohjoisesta vasemmalle

RV2: Atomipolku

Raitiovaunuvalojen opastimet:

- A. Insinöörinkatu pohjoisesta
- B. Insinöörinkatu etelästä

Raitiovaunuvalojen vaihtumiskaavio:

pimeä (lepotila): minimi 3 s => vilkkuva keltainen 3 s => kiinteä keltainen 3 s => punainen vuorovilkku: 2 – 60 s => vilkkuva keltainen 3 s => pimeä